Bộ số hóa âm thanh IP

Tích hợp tự động



Hãng sản xuất: ***T-NEXT***
Model: ***FMSH-FX100***
Xuất xứ: ***Việt Nam***

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hỗ trợ đầu vào âm thanh analog stereo.
- Module FM
- Module mixer
- Module micro
- Tự động bật/tắt đài truyền thanh có dây/đài truyền thanh không dây FM khi nhận lệnh bật/tắt từ đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.
- Có chức năng chuyển đổi âm thanh tương tự (analog) sang dạng số (digital) và ngược lại
- Thu sóng FM tần số 54 – 108 MHz
- Biên tập chương trình trên phần mềm quản lý phát thanh
- Có tính năng điều khiển từ xa máy phát sóng FM, phát đồng bộ với thiết bị truyền thanh internet.
- Hỗ trợ hệ thống WINDOWS và LINUX.
- Nhiều thiết bị có thể được hiển thị trên ứng dụng web.
- Kết nối LAN, WIFI, 4G
- Hỗ trợ các giao thức RTSP, RTP, HTTP, RTMP, UDP, SRT unicast hoặc multicast. RTMP hỗ trợ thêm người dùng và mật khẩu.
- Hỗ trợ kết nối máy chủ Media chuyên dụng, có xác thực bằng mật khẩu và bảo mật SSL
- Hỗ trợ giao thức tiên tiến nhất WebRTC có độ trễ <1s cho ứng dụng họp trực tuyến.
- Hiển thị trạng thái bộ mã hóa
- Kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.
- Định dạng mã hóa: âm thanh MP3 và AAC. Tỷ lệ lấy mẫu: 32000, 44100, 48000 Hz.
- Tốc độ bit âm thanh sau khi mã hóa: 48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 256K.
- Code rate: CBR/VBR 32 Kbit/s – 32 Mbit/s

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ T-NEXT TECHNOLOGIES
22 Trần Quang Diệu, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk • Hotline: 0909 721 189 • MST: 6001673016